



## SCHEDA PRODOTTO

Prodotti > Catalogo online > Scheda prodotto

### SCHEDA PRODOTTO

→



- Ingrandisci l'immagine
- Stampa la pagina
- Torna indietro

### VIDEOSET V2 5 FILI BIFAMILIARE CON MONITOR ARCO B/N E PULSANTIERA SINTHESI.

CODICE  
1715/602

- **Descrizione e caratteristiche**
- Documentazione e risorse

Il kit comprende: 2 monitor Arco B/N 1715/1 completi di staffa 1705/955, una unita' di ripresa Sinthesi 1745/22, una cornice 1145/62, una scatola ad incasso 1145/52 e un alimentatore 789/5B (10 moduli Din). Il kit e' espandibile e puo' essere utilizzato come base d'impianto.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### Monitor

- Dimensioni: (L x A x P) 206 x 230 x 70 mm
- Tensione di alimentazione 16 - 18Vcc
- Assorbimento in funzione: 0,6 A
- Potenza assorbita in funzione: 10W
- Frequenza verticale: 50Hz ± 2%
- Frequenza orizzontale: 15625 ± 300 Hz
- Segnale video 1 Vpp 75W nominali
- Cinescopio: 4 tipo flat collo 20 mm
- Ritardo accensione: 7
- Temperatura di funzionamento -5° + 50°C

##### Unita' di ripresa

- Basculamento Telecamera: V +10° - 15°; H + 10° -10° - Assorbimento max: 250 mA
- Uscita video: 1 Vpp ± 10% differenziale
- Frequenza verticale: 50Hz ± 1%
- Frequenza orizzontale: 15625Hz ± 1%
- Alimentazione telecamera: 16 - 23Vcc
- Alimentazione sezione fonica: 12Vac ± 1V
- Assorbimento sezione fonica: a riposo < 15 mA con fonica attiva < 80 mA - Regolazioni foniche: canale esterno: max > 96dB; canale interno: max > 100dB - Dimensione cartellino porta nome: (H x L) 12,5 x 67 mm
- Grado di protezione IP: 42
- Trattamento frontale: alluminio anodizzato
- Dimensione modulo (H x L) 180 x 90 mm

##### Alimentatore

- Dimensioni (L x A x P): 180 x 75 x 97 mm
- Moduli DIN: 10
- Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz
- Potenza trasformatore: 38 VA
- Assorbimento: 200 mA
- Frequenza generatore di chiamata: F1 1063 - 1438 Hz, F2 638 - 862 Hz
- Alimentazione circuito fonico: 0,2A @6Vcc
- Alimentazione circuito serratura elettrica: 2A @12Vac
- Uscita temporizzata: 18Vcc @ 0,85A; 16Vcc @ 0,23A
- Timer: 45 - 180
- Portata contatto relè per serratura: 5A @ 12Vac
- Potenza dissipata dopo un'ara di funzionamento: 5,7 W
- N. max di cartellini retro-illuminati con led: Sinthesi: 40; K-steel: 8
- N. max di lampadine da 12Vac 3W: 2

#### Libretti istruzioni

Data	Titolo	Lingua	Download
21-ott-2010	244840 LIBRETTO DI INSTALLAZIONE	it , en , fr , de , es	pdf 1.021 KB
3-ago-2007	149226 LIBRETTO DI INSTALLAZIONE	it , en , fr , de , es	pdf 847 KB
25-set-2007	123358 SCHEMI DI COLLEGAMENTO	it , en , fr , de , es	pdf 271 KB
9-apr-2013	281820 LIBRETTO DI INSTALLAZIONE	it , en , fr , de , es	pdf 608 KB
25-nov-2008	184531 SCHEMI DI COLLEGAMENTO	it , en , fr , de , es	pdf 140 KB
30-ago-2011	260181 LIBRETTO DI INSTALLAZIONE	it , en , fr , de , es	pdf 108 KB

30-ago-2011	260184 LIBRETTO DI INSTALLAZIONE	it , en , fr , de , es	pdf 108 KB
29-ago-2011	260175 LIBRETTO DI INSTALLAZIONE	it , en , fr , de , es	pdf 108 KB
21-giu-2012	273287 LIBRETTO DI INSTALLAZIONE	it , en , fr , de , es	pdf 851 KB
21-giu-2012	273278 LIBRETTO DI INSTALLAZIONE	it , en , fr , de , es	pdf 681 KB
5-apr-2013	281664 DIRITTI DEL CONSUMATORE NELLA CE	it , en , fr , de , es	pdf 3.526 KB
12-apr-2012	269722 DIRITTI DEL CONSUMATORE NELLA CE	it , en , fr , de , es	pdf 957 KB
4-feb-2013	279840 ELENCHI CAT	it ,	pdf 111 KB
9-apr-2013	281663 DIRITTI DEL CONSUMATORE NELLA CE	it , en , fr , de , es	pdf 3.529 KB
12-apr-2012	269728 DIRITTI DEL CONSUMATORE NELLA CE	it , en , fr , de , es	pdf 955 KB
	270301 AVVERTENZE PER L' INSTALLATORE	it , en , fr , de , es	pdf 115 KB

---

Copyright ©2013 URMET S.p.A. P.IVA 06888290019 - Tutti i diritti riservati - Credits - Note legali - Mappa - modifica profilo

URMET IS IN YOUR LIFE